

HZ-S5

Câmera de Segurança Sirene + Alarme Wifi



Câmera HZ-S5

Software: ZIICAM

Sistema Operacional: LINUX embarcado

Chip de Controle Principal: HX-O2536B-S5

Processador: SC-2331

Sensor de Imagem: Ankai V300L

haiz.ai

(11)91039-9999

Av. Piracema, 1.411 - Galpão 05 - Barueri-SP



Funções e Características:

Câmera HD Wi-Fi 4MP, com suporte a Bluetooth e proteção IP66 contra chuva

Sistema Dual: Câmera dupla tipo “arma e bola” — visão geral + visão detalhada

Cobertura de 360°: Rotação horizontal de 355° e vertical de 90°

Visão noturna inteligente com luz dupla: Luz acende com movimento e apaga ao sair

Acesso remoto via aplicativo a qualquer momento e de qualquer lugar

Alerta inteligente de anomalias: Notificações no celular, alarme sonoro e luz piscando

Rastreamento automático de pessoas em movimento

Visualização simultânea: Suporte para múltiplos usuários

Intercomunicador de voz bidirecional: Comunicação por voz via aplicativo

Armazenamento de vídeos:

Cartão de memória (até 256 GB), sem mensalidades

Nuvem — acesso garantido mesmo em caso de danos ao dispositivo

Especificações Técnicas:

Qualidade de imagem: 1920×2160 / 1280×720

Codificação de vídeo: H.265 inteligente

Codificação de áudio: G.711

Iluminação mínima: 0,1 LUX / F1.2

Lente: 3,6 mm

Ângulo da lente: 90°

Recursos ópticos: IR-CUT

Iluminação noturna: 22 luzes brancas + 20 infravermelhas

Microfone e alto-falante: Integrados

Áudio bidirecional: Sim

Transmissão: P2P inteligente, com mídia de streaming

Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

Modos de gravação: Manual, por detecção, agendada, por alarme

Armazenamento: Cartão TF (até 256 GB) ou nuvem

Reprodução remota: Sim

Disparo de alarme: Sim

Botão de reset de Wi-Fi: Incluso

Consumo de armazenamento: 2,5–4,5 GB/dia (cartão de 16 GB grava até 5 dias)

Temperatura de operação: -20°C a 55°C

Umidade de operação: 10% a 90%

Fonte de alimentação: 12V / 2A à prova d'água

Instalação: Parede, teto ou superfície plana