

Smart Watch W26

Manual do Usuário



Introduzindo um estilo de vida saudável

Especificações ANATEL:

Frequência: 2.400 - 2483,5 MHz

Tecnologia: Bluetooth *Low Energy (LE)*

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/.


04785-21-13834

Obrigado por escolher nosso produto!

Para ter compreensão e entendimento ao usar este dispositivo, conhecer todas funções e métodos simples de operação, pedimos que leia o primeiro manual.

As funções descritas neste manual podem ser um pouco diferentes fisicamente.

Este produto tem proteção IP68 à prova d'água e é possível utilizar em quanto lavar as mãos, nadar etc. Água quente do chuveiro ou sauna podem prejudicar os mecanismos do produto. Em caso do produto não ser utilizado corretamente a garantia se torna inválida.

Os erros e discrepâncias serão atualizados automaticamente conforme o lançamento dos últimos produtos. Se realizarmos atualizações, este manual estará sujeito a alterações sem aviso prévio.

Guia de Operação

Botão ON/OFF: pressione para alterar o smartwatch em ON/OFF; pressionando levemente você liga a tela ou desliga. Segure por 10 segundos para reiniciar o dispositivo.

Instruções de touch: Aperte para entrar em um menu, deslize para a direita para retornar.



Troca de Face: Pressione a face do relógio e deslize para a direita ou para esquerda para selecionar as diferentes faces do smartwatch.

Troca da Pulseira: tem um botão de troca de pulseira na parte traseira que deve ser utilizado para trocar a pulseira. É de 22mm padrão.

Como configurar notificações

Dentro das configurações do smartphone - Manuseio de App, localize "M Active2" - Autorizações, autorize todas. Dentro das notificações- Localize "M Active2", abra todas e autorize. "Notificações de App", selecione todas e autorize.

Nota: Certifique-se de que todos aplicativos que você deseja receber notificações estão habilitados em seu smartphone para notificar na barra de notificações.

Upgrade de Firmware

Dentro da conexão normal de Bluetooth, entre em "M Active2", clique em mais no canto inferior direito, clique em firmware upgrade, se houver uma nova versão, aparecerá uma barra de progresso, o processo de upgrade pode demorar de 3-5 minutos, após o upgrade se completar, o bracelete irá automaticamente ligar e reconectar o dispositivo, desconecte o Bluetooth e reconecte.

Agora vá no Bluetooth do relógio - procure por Bluetooth - selecione ligar Bluetooth - selecione o nome do seu smartphone na lista e confirme a conexão em seu smartphone. Após você terá uma conexão bem sucedida com Bluetooth 3.0. Apenas quando Bluetooth 3.0 & 4.0 estão conectados o smartwatch conseguirá operar em alta performance, deslize para baixo para ver o ícone do Bluetooth, a cor verde acima significa Bluetooth 3.0 está conectado, a cor azul na parte inferior significa Bluetooth 4.0 está conectado.

Os protocolos Bluetooth são diferentes entre os smartphones. Algumas vezes a conexão Bluetooth será instável entre o smartphone e o smartwatch. Por favor reinicie o Bluetooth e tente conectar novamente, ou reset para as configurações de fábrica. Se aparecer que o sistema está travado, pressione o botão de Ligar por 10 segundos para reiniciar o smartwatch.

Introdução às funções principais:

Ligação

Discagem: Ligações via smartphone bluetooth, converse até o relógio acabar a bateria.

Contatos: Sincronize todos os contatos do smartphone, o máximo são 400 contatos.

Registro de Chamadas: Sincronize todos os registros de seu smartphone.

SMS: Sincronize todos os registros SMS de seu smartphone (Não suporta iOS ainda.)

Bluetooth: Procure o dispositivo que você deseja conectar, ou desconectar.

Pedômetro: Confira quantos passos você deu durante o dia, queima de calorias e distância percorrida. Todo dia Meia Noite os dados serão salvos automaticamente e resetados para 0. Deslize para cima para entrar nas opções; status; on e off; histórico; pode visualizar dados de 7 dias, selecione uma meta diária de passos; coloque todas suas informações pessoais, como gênero, altura, peso etc para uma medição mais precisa.

A conexão entre o relógio e o smartphone:

Primeiro, o smartphone precisa realizar o download do APP "M Active2". E instale, existem duas maneiras:



1. Android/iOS phone: Escaneie o QR Code na imagem acima pela câmera do smartphone, para baixar "M Active2".
2. Android Phone: Procure e faça download do APP "M Active2" na Google Play; iOS Phone: Procure e faça download do APP "M Active2" na App Store.

Após completar a instalação, ative o Bluetooth do smartphone e o App "M Active2", confirme que as notificações estão habilitadas, selecione "Me" no canto inferior direito, entre em Add device, procure por "Watch6_LE" e selecione connect, agora você estará conectado com um Bluetooth 4.0;

Monitoração do Sono: O smartwatch irá ligar automaticamente das 9hrs às 21hrs. Irá salvar a duração do seu sono e a qualidade, lhe ajudar a ajustar melhor seu tempo de descanso, melhorar a qualidade do sono, deslize para cima para entrar nas opções; Status; On e Off; histórico; confira sono profundo e sono leve; instruções.

Monitoração de frequência cardíaca: Utilize o relógio de forma mais justa com a pulseira, a melhor posição é acima da mão, cerca de 20 segundos irá lhe mostrar em tempo real a frequência cardíaca, deslize para baixo o menu para ver o histórico, os modos inclusos são medição contínua e medição única e instruções. Geralmente os valores normais são 60-90 bpm.

ECG: adote frequência cardíaca e ECG em tecnologia combinada, em cerca de 30 segundos você pode visualizar os dados, após o teste se realizar aparecer ToAPP, significa que os dados do ECG foram salvos no smartphone "M Active2".

Pressão sanguínea: Posicione a palma da sua mão em uma superfície e não se mova. Quando esta função é ativada é necessário cerca de 45-50 segundos para medição e leitura proverem um resultado.

Temperatura: A temperatura normal do corpo é entre 35.9-37.2°. e isso varia de tempos em tempos durante o dia. A diferença máxima de temperatura é de 1°. Temperaturas acima de 37.3 são consideradas febre baixa.

Gestos: Suporte para chamadas e mute, mutar alarme, gesto de acordar o sistema (ao levantar a mão automaticamente liga a tela), chacoalhe para atender a ligação.

Faces: Existem 2 faces de standby para escolher.

Relógio: Existem 4 faces de relógio para se escolher.

Som: Você pode selecionar o perfil de ligação, selecionar Ringtones, e selecionar som das notificações.

Volume: Ajuste o volume para mídias, ringtones, notificações etc. **Alarme:** é possível configurar 5 alarmes, pressione para cancelar o alarme.

Cronômetro: Contagem única, selecione o ícone à esquerda para iniciar a contagem, aperte para pausar, aperte novamente para acumular tempo.

Configurações de Bluetooth: Ligue e desligue o bluetooth no smartwatch.

Sobre: Você pode ver o modelo do smartwatch e a versão do software.

Sedentarismo: Configure um lembrete de longo período sentado, lembre-se que você terá que levantar quando acabar o tempo.

Anti-perca: Clique em "Localizar dispositivo", o smartphone conectado começará a disparar um alarme, após achar seu dispositivo, selecione "End" em seu smartphone, este recurso funciona em ambas partes, tanto no relógio quanto no App.

Transmissão de Dados: Em seu smartwatch faça download do Fundo App, após a conexão ser bem sucedida, você poderá transmitir os dados dos passos, frequência cardíaca, qualidade do sono, múltiplos esportes etc.

Troca da pulseira: Empurre com uma mão e com a outra puxe no mesmo sentido e ao mesmo tempo, a pulseira pode ser facilmente retirada.



Instruções de Carregamento:

Não faça o cabo carregador magnético conectar quaisquer 2 pinos enquanto conduz material ao mesmo tempo, isto pode causar curto circuito. Empurre Puxe Este produto utiliza carregamento magnético. Coloque a estação de carga na parte traseira do dispositivo em seus respectivos pontos, ele irá carregar automaticamente. Normalmente leva 2 horas para uma carga completa. Suporta PC USB ou carregadores padrão 5V.

Precaução:

Não faça o cabo carregador magnético conectar quaisquer 2 pinos enquanto conduz material ao mesmo tempo, isto pode causar curto circuito.

Especificações ANATEL:

Frequência: 2.400 - 2483,5 MHz

Tecnologia: Bluetooth *Low Energy (LE)*

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/.

